D01NE

かんたん セットアップマニュアル

1 梱包品を確認します。

お届けする商品には下記のものが入っています。万一、不足していた場合には、ご契約プロバイダまでお問い合わせください。

□ D01NE本体

□ D01NE用CD-ROM



□ 収納ケース

□ 取扱説明書(別冊)



□ かんたんセットアップマニュアル(本書)

CD-ROMの取扱、保管上の注意

1.ディスクは両面とも、指紋、汚れ、キズなどを付けないようにお取り扱いください。
2.ディスクが汚れたときは、メガネ拭きのような柔かい布で内側から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。レコード用クリーナーや溶剤などは使用しないでください。
3.ディスクは両面とも、鉛筆、ボールペン、油性ペンなどで文字や絵を書いたり、シールなどを貼らないでください。
4.ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは危険ですから絶対に使用しないでください。
5.直射日光のあたる場所や、高温、多湿の場所に放置しないでください。
6.ディスクは使用後、元のケースに入れて保管してください。

著作権、免責事項について

●本CD-ROMに収録されたソフトウェアおよびデータは、著作権法により保護されています。
それぞれの著作者および著作権は、各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されている通りです。
●本CD-ROMのご使用にあたっては、セットアップの際に表示される「使用許諾契約」をよくお読みください。

2 動作環境を確認します。

本製品はセットアップを行うことで使用することができます。本製品のセットアップ環境は下記のとおりです。

対応OS	Windows Vista 日本語版
	Windows XP 日本語版 ServicePack2以降（以後Windows XPと略称します）
	Windows 2000 Professional 日本語版 ServicePack4以降（以後Windows 2000と略称します）
カードインターフェース	PC Card Standardに準拠したCardbus対応PCカードスロットTYPEⅡを持つもの
メモリ容量	Windows Vista パソコンの場合、推奨1GB以上（512MB以上必要） Windows XP パソコンの場合、推奨512MB以上（256MB以上必要） Windows 2000 パソコンの場合、推奨256MB以上（128MB以上必要）
ハードディスクの空き容量	20MB以上
ユーザー権限	管理者（Administrator）権限のユーザーでログインしていること。

※Windows Vistaについては、[CD-ROM]¥Documents¥WindowsVistaパソコンへのセットアップ.pdfを参照してください。

3 USIMカードを取り付けます。

1 **USIMカード取り付けトレイを矢印方向に引きます。**
軽く止まるところがありますが、取り付けトレイをカード端末より引き抜きます。

USIMカード取り付けトレイ



トレイを引き抜きます

2 **USIMカードを取り付けます。**

①USIMカードの金属部分を上向きにし、切り欠き部分を手前にして取り付けます。

②USIMカードをトレイ奥のつめに合わせます。

③USIMカードをトレイ手前のつめに合わせ、カチッと音がするように取り付けます。

3 **USIMカード取り付け後、トレイ裏面を手前にしてカード端末の奥まで差し込みます。**
USIMカードは正しく取り付けてください



トレイを差し込みます

4 セットアップします。

指示があるまで本体をパソコンに取り付けないでください。
手順が変わってしまうことがあります。

1 **パソコンの電源をONにして、パソコン/OSを起動します。**
管理者（Administrator）権限でログインします。

2 **CD-ROMをCDドライブにセットします。**
USB接続タイプのCDドライブを使う場合、
CDドライブをパソコンに接続した後でCD-ROMをセットします。

3 **自動的にドライバとユーティリティのインストールが始まります。**
画面が表示されない場合は、マイコンピューターの画面などから
[CD-ROM] ¥UTILITY¥Setup.exeをダブルクリックして実行してください。

Windows XP / Windows 2000

Windows Vista

4 **下記の画面が表示されるので、[次へ]をクリックします。**

Windows XP / Windows 2000

Windows Vista

5 **使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は[次へ]をクリックします。**

Windows XP / Windows 2000

Windows Vista

6 **セットアップタイプを選択します。通常は[すべて]を選択して、[次へ]をクリックします。**

Windows XP / Windows 2000

Windows Vista

裏面に続きます

7 ［インストール］をクリックして、ドライバとユーティリティのインストールを開始します。


Windows XP ／ Windows 2000

Windows Vista

8 「EMOBILE D01NE モデムドライバ インストーラー」の画面が表示されたら、
［次へ］をクリックします。

Windows XP ／ Windows 2000

Windows Vista

9 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は［次へ］をクリックします。

Windows XP ／ Windows 2000

Windows Vista

10 「デバイスドライバのインストールウィザードの完了」の画面が表示されたら、
［完了］をクリックします。

Windows XP ／ Windows 2000

Windows Vista

11 「InstallShield Wizardの完了」の画面が表示されたら、［完了］をクリックして
パソコンを再起動します。

Windows XP ／ Windows 2000

Windows Vista

12 **パソコンが起動したら。
本体をパソコンにセットします。**

ロゴがある面を上にして、
奥までしっかり差し込んでください。



13 自動的に「新しいハードウェアが見つかりました（XP/2000）」
自動的に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています（Vista）」
と表示されるので、表示が消えるまでしばらくおまちください。

Windows XP

Windows 2000

Windows Vista

14 ・マイコンピューターを右クリックして［プロパティ］を選択して「システムの
プロパティ」画面を表示させます。その画面で［ハードウェア］タブを
クリックして、［デバイスマネージャー］をクリックします。（XP/2000）
・スタートメニューの［コンピュータ］を右クリックして［プロパティ］を選択
して「システム」画面を表示させます。その画面で［デバイスマネージャ］
をクリックします。（Vista）

Windows XP

Windows 2000

Windows Vista

15 「デバイスマネージャー」の画面が表示されたら、
［USB（Universal Serial Bus）コントローラー］の［＋］をクリックします。
同様に［モデム］の［＋］をクリックします。



Windows XP ／ Windows 2000



Windows Vista

USB（Universal Serial Bus）コントローラーに「NEC PCI to USB Open Host Controller」
が表示され、モデムに「EMOBILE D01NE Modem」が表示されていれば、セットアップは正しく
完了しています。もし表示されていない場合は、もう一度セットアップをやり直してください。

5 インターネットに接続します。

1 ［スタート］→［すべてのプログラム］→［EMOBILE］→
［EMOBILE D01NE ユーティリティ］をクリックします。

2 ［EMOBILE D01NE ユーティリティ］の画面が表示されます。
［設定］→［ダイヤルアップ設定］の順にクリックします。

3 ［ダイヤルアップ設定］の画面が表示されます。
［2］の列を選択して［追加］をクリックします

4 ［ダイヤルアップ接続先設定］の画面が表示されます。
ご契約先プロバイダ指定の［接続先名］［ユーザ名（ID）］［パスワード］を入力し、
［OK］をクリックします。
（本書では「ISP」という接続先名を設定しています）

5 ［ダイヤルアップ設定］の画面に戻ります。
［現在の接続先］を先ほど作成した接続先に変更して［閉じる］を
クリックします。

6 ［EMOBILE D01NEユーティリティ］の画面に戻ります。
［接続（C）］をクリックします。

7 ［接続開始確認］の画面が表示されます。
［はい（Y）］をクリックします。

8 タスクトレイに［接続完了］の情報が表示されます。
これでインターネットに接続できました。

こんなときは？

●指示の前に本体をパソコンに挿入してしまった。
→取扱説明書29ページ（Windows XPの場合）または38ページ（Windows 2000の場合）を
参照してください。

●管理者（Administrator）権限でログインしているかわからない。
→取扱説明書78ページを参照してください。

●その他にもわからないことがある。
→取扱説明書75ページ「こんな時は」を参照してください。
または、ご契約プロバイダまでお問い合わせ願います。

下記の一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338
Windows®、Microsoft®は米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
Windows Vista™は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、商品名および製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。